


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

- 1) Glissez luminaire sur poteau et marquer la position des trous dans le poste de montage.
- 2) Retirer la fixation du poste.
- 3) Percer 3/16” dia post aux emplacements indiqués.
- 4) Si l’appareil est fourni avec le fil de terre, raccorder le fil de terre de l’appareil à prise boîte terre avec connecteur de fil. (Non fourni). Ne jamais raccorder le fil de terre pour les fils d’alimentation noir ou blanc.
- 5) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau cidessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au bransparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 6) Glissez le luminaire sur poteau et fixez-la en place à l’aide de vis fournies. Vis devraient glisser dans les trous percés dans le post.
- 7) Insert recommandé ampoule. (Non fourni)
- 8) Abaissez soigneusement, le verre vers le bas dans la cage. Reposer le fond du verre sur le bord en bas de la cage.
- 9) Baisser le toit de l’appareil vers le bas pour la cage. Alignez les trous (2) sur le toit avec les (2) trous dans la cage.
- 10) Visser les vis à tête plate dans les trous du haut du côté du toit. Serrer la vis en place.

